



8 426375 711167 >

## Programador Aqua Control Access 6 zonas | C1116

Referencia: C1116  
EAN-13: 842637511167  
Marca: AQUA CONTROL

- El programador de riego está encargado de dirigir el sistema de automatización de una instalación de riego. En general, se encarga de la apertura y cierre de las electroválvulas.
- Es muy fácil de programar gracias a su dial y su gran display LCD para ver toda la información de riego claramente. Con opción de riego manual o automático, que permite establecer un tiempo de riego desde 1 minuto hasta 4 horas.
- Puede controlar desde 1 hasta 6 electroválvulas, por lo que es válido para programar 6 zonas independientes de riego. Funciona con un transformador que viene incluido y con 2 pilas alcalinas AA (no incluidas).
- Cuenta con un arranque de bomba o válvula maestra y conector para sensor de lluvia. También incluye la función "Delay" que permite retrasar el riego de tu jardín, huerto, terraza o patio hasta 72 horas.
- Puedes consultar en tu móvil las instrucciones con el QR de la tercera imagen. También puedes descargarte los PDF de la sección "guías y documentos". Así podrás informarte previamente de sus funcionalidades y decidir si se adapta a lo que necesitas.

### Descripción general

#### Características:

- Zonas de riego: 6
- Programas: 2 independientes (A y B).
- Arranques: 4 por día y programa (para cada programa).
- Tiempo de riego desde 1 minuto hasta 4 h.
- Frecuencia de riego: Puede programarse eligiendo los días de la semana, eligiendo la frecuencia cada x días o estableciendo días pares o impares.
- Incluye función "Delay" que permite retrasar el riego 0, 24, 48 ó 72 h.
- Opción de modo de riego manual, que permite establecer un riego fuera de la programación preconcebida.
- Rain Sensor: Se puede conectar un sensor de lluvia para detener el riego en los días lluviosos.
- Gran display LCD para ver todo claramente.
- Con arranque de bomba o válvula maestra.
- Uso: Interior.
- Pilas: 2 x AA 1,5V. Suplen al transformador en caso de falta de energía eléctrica. Son necesarias para guardar los programas.
- Muy fácil de programar gracias a su dial.

#### Especificaciones eléctricas:

- Entrada de Transformador: 230 VAC, 50 Hz uso internacional.
- Salida de transformador: 24 VAC, 0.650 A.
- Salida por Estación: 24 VAC, 15.6 VA. por estación.
- Salida en válvula maestra: 24 VAC, 15.6 VA.
- Protección contra sobrecargas.

Para el correcto funcionamiento del programador recomendamos el uso de pilas alcalinas. Nunca utilice pilas recargables.

## Acabados

Material	PVC / Componentes metálicos y electrónicos
----------	--

## Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	23.0
Alto artículo (cm)	14.3

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00
Presentación	Caja de cartón con colgador

## Enlaces

pdf	<a href="#">C1116-manual.pdf</a>
pdf	<a href="#">C1116-ficha-es.pdf</a>